

Видеофон CS-DP2C

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Видеофон CS-DP2C компании EZVIZ является видеофоном, оснащенным беспроводной интеллектуальной Wi-Fi-камерой HD 1080P с функцией детекции лица / фигуры человека, встроенным слотом для microSD/SDHC/SDXC (256 ГБ) и встроенным микрофоном. Установив видеофон на входе, вы можете наблюдать за событиями в режиме реального времени, при этом видео отображается на экране или в приложении EZVIZ. Когда посетитель нажимает кнопку звонка, звучит аудиосигнал, а видео направляется в приложение EZVIZ для просмотра в режиме реального времени с возможностью двусторонней аудиосвязи.

Основные функции



Улучшенное обнаружение движения (PIR-датчик)



Перезаряжаемая литиевая батарея 4600 мА·ч



Двусторонняя аудиосвязь



Ночное видение до 5 м



Встроенный слот для microSD-карты (до 256 ГБ)



4.3" цветной экран



FHD 1080P



Встроенный звонок



2.4 ГГц Wi-Fi



Обзор из любой точки

Размеры (ед. изм.: мм)



Спецификации

| | |
|--|--|
| Модель | CS-DP2C |
| Параметры установки | |
| Диаметр для установки камеры | От 16.5 до 50 мм (от 0.65 до 1.97") |
| Толщина двери | От 35 до 105 мм (от 1.38 до 4.13") |
| Параметры камеры | |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 2.0 мм @ F2.2, угол обзора (по диагонали): 155° |
| Переключение режима «день / ночь» | ИК-фильтр |
| Дальность ИК-подсветки | Макс. 5 м |
| Максимальное разрешение | 1080p / 2 Мп |
| Частота кадров | 15 к/с |
| PIR-датчик | |
| Угол | 110° |
| Дальность | Макс. 6 м |
| Чувствительность | Настраиваемая |
| Интерфейс | |
| Интерфейс хранения | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD, до 256 ГБ; |
| Аудиовход | Встроенный высокочувствительный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный мощный динамик |
| Кнопки | Кнопка дверного звонка, кнопка питания, кнопка пробуждения экрана |
| Сеть | |
| Интеллектуальная тревога | PIR-датчик обнаружения движения |
| Протокол | Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса |
| Видеодомофония | Локальное и удаленное управление видеодомофонией |
| Основные функции | Шифрование видео и изображений (облачный сервис) |
| Беспроводное соединение | |
| Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Диапазон частот | От 2.4 до 2.4835 ГГц |
| Ширина канала | Поддержка 20 МГц |
| Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS |
| Скорость передачи | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с |
| Основное | |
| Экран | 4.3" |
| Цвет | Серебр. |
| Рабочие условия | От -10 до +45 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Питание | DC 5 В ± 10 % |
| Потребляемая мощность | Макс. 2.2 Вт |
| Размеры | Экран и станция: 115.5 x 85.5 x 24.5 мм (4.55 x 3.37 x 0.96") Дверной звонок с глазком: 71 x 71 x 48.3 мм (2.80 x 2.80 x 1.90") |
| Масса | 302 г |

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 45 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 45 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.