

МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УДЛИНИТЕЛЬ ПЕНАЛА ДЛЯ СКРЫТОЙ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

Удлинитель Armadillo приобретается как дополнительная деталь для пеналов любого типа и позволяет увеличить высоту конструкции на 100 мм.

Для двухстворчатой двери необходимо приобрести 2 удлинителя.

Детали удлинителя изготовлены из стальных профилей. Профили выполнены из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ:

- Молоток
- Заклёпочник

ВНИМАНИЕ!

Для правильной установки используйте соответствующий инструмент. Некоторые детали могут иметь острые края — используйте средства защиты.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Удлинитель Armadillo для пенала SLD.Comfort-PENAL extension 100



UD-1
2 шт.



UD-2
2 шт.

УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЕЙ для ДВУСТВОРЧАТОГО ПЕНАЛА

Удлинитель UD-1 и UD-2 увеличивают высоту пеналя на 100 мм.

- 1 Профиль Р-3 крепится к профилю Р-2 с помощью удлинителя UD-1. Удлинитель UD-1 вставляется в вырезы профиля Р-3. Отверстия удлинителя совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок. Удлинитель UD-1 вставляются внутрь профиля Р-2. Отверстия удлинителя совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок.
- 2 Профиль Р-3 крепится к профилям Р-5 с помощью удлинителя UD-2. Удлинитель UD-2 вставляется в вырезы профиля Р-3. Отверстия удлинителя совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок. Удлинитель UD-2 вставляются внутрь профиля Р-5. Отверстия удлинителя совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок.
- 3 Профиль Р-3 крепится к профилям Р-5 с помощью удлинителя UD-2. Удлинитель UD-2 вставляется в вырезы профиля Р-3. Отверстия удлинителя совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок. Удлинитель UD-2 вставляются внутрь профиля Р-5. Отверстия удлинителя совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок.

4

Профиль Р-3 крепится к профилю Р-2 с помощью удлинителя UD-1.

Удлинитель UD-1 вставляется в вырезы профиля Р-3. Отверстия удлинителя совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок. Удлинитель UD-1 вставляются внутрь профиля Р-2. Отверстия удлинителя совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок.

1

2

3

4

P-3

UD-1

P-2

P-3

UD-2

P-5

P-3

UD-2

P-5

P-3

UD-1

P-2